

## Registrering av flera sirener art 36-6927 till larmpanel EL-20 art 36-6920

- a) Registrera den första siren 1 med ID nummer i Appen (testa att den fungerar)
- b) Siren nr 2: tryck "ENROLL" och "NEXT" knappen på samma gång i ca 3 sek. Ett DI ljud hörs och b1 blinkar i displayen
- c) Siren nr 2: tryck på "ENROLL" knapp i ca 3 sek
- d) Siren 1: tryck på samma gång ett tryck på "ENROLL" knapp
- e) Siren 2: b1 slutar att blinka
- f) Siren 2: lämna kopieringsläget genom att trycka "SET" en gång  
NU ÄR DET KLART.
- g) Vill man ha 3 st sirener så gör man samma sak men trycker en gång extra på "NEXT" för att komma till b2.
- h) Siren 2 återställs genom att hålla inne "SET" och "ENROLL" knapparna till 2 korta pip hörs.

Siren 1 är nu master som de övriga sireners adresser är kopierade till